



NEW

VXi

simplify.



Monoblock Amplifiers

Full-Range Amplifiers

5-Ch. System Amplifiers



Marketing and Innovation
E:S CORPORATION



NEW

VXi simplify.



VXi Amplifiers JL AUDIO の最高音質を極限にまで追求した DSP 内蔵デジタルアンプ。

VXi シリーズは 3 年の期間を要して設計開発された JL AUDIO の新世代 DSP 内蔵デジタルパワーアンプです。旭化成エレクトロニクス製専用トリプルコア DSP と DAC、新世代のスイッチングテクノロジー NexD2™、DirectFET™テクノロジー等内部回路に高度な技術を採用。24bit/96kHz の処理能力を持ちあらゆるレベ

ル制御を行う DSP を TüN™ソフトウェアインターフェースを用いてのサウンドチューニングで車内に最適な音をもたらします。VXi シリーズから生み出される新基準の JL サウンドをご堪能ください。



TüN™ソフトウェアインターフェース

TüN™とは VXi シリーズ、TwK シリーズ、FiX シリーズの設定、調整、制御に使用する専用ソフトウェアインターフェースです。パソコン、タブレット、スマートフォンそれぞれに専用ソフトを用意しています。JL AUDIO より無料ダウンロード可能です。シュミレーションモードでインターフェースをお楽しみください。



TüN™3.0

パソコン用インターフェース。USB 経由でパソコンと VXi を接続します。



VX400/4i

本体価格 ¥225,000 (税別)

仕様: 4ch (4/3/2ch) DSP 内蔵パワーアンプ ●定格出力: 75W×4 (4Ω) 100W×2 (2Ω) 200W×2 (4Ω プリッジ) ●周波数特性: 12Hz~24kHz (+0-1dB) ●S/N比: 99dB以上 (アナログ入力) 101dB以上 (デジタル入力) ●入力感度: 200mV~16V ●クロスオーバー: ハイパス/ローパス 12Hz~24kHz (-6/-12/-18/-24/-36/-48dB/oct) ●S/PDIF 入力対応 ●ハイレベルインプット対応 (別売) ●サイズ (幅×奥行×高さ): 229×168×54mm ●推奨ヒューズ容量: 40A ●リモートコントローラー対応 (DRC-200/ DRC-205別売)



TüN™Mobile

iOS、Android 両タブレットに対応した専用アプリです。別途 Bluetooth アダプター VXi-BTC が必要となります。



TüN™Express

TüN Express はクロスオーバー、レベル調整等簡易設定のみにとどめたスマートフォン専用アプリです。別途 Bluetooth アダプター VXi-BTC が必要となります。



VX600/1i

本体価格 ¥200,000 (税別)

●仕様: 1ch DSP 内蔵パワーアンプ ●定格出力: 400W×1 (4Ω) 500W×1 (3Ω) 600W×1 (2Ω) ●周波数特性: 12Hz~500Hz (+0-1dB) ●S/N比: 90dB以上 ●入力感度: 200mV~16V ●クロスオーバー: ハイパス/ローパス 20Hz~500Hz (-12dB/octor-24dB/oct) ローパス 20Hz~500Hz (-12dB/octor-24dB/oct) ●サイズ (幅×奥行×高さ): 229×168×54mm ●ハイレベルインプット対応 (別売) ●推奨ヒューズ容量: 50A ●リモートコントローラー対応 (DRC-200/ DRC-205別売)



NexD2™

JL AUDIO の特許技術「シングル・サイクル・コントロール」の D 級アンプ用に技術が第二世代へを進化。クリーンなパワーとハイクオリティサウンドを実現するスイッチングテクノロジーです。



ディファレンシャル バランス入力

優れたノイズ除去機能。オルタネーターノイズやケーブルに乗るノイズを除去します。

Turn-On Mode

Turn-On Mode

ハイレベルインプット選択時、アンプの起動条件を選べます。Offset、Signal、REMOTE 3 種類のモードから選択可能です。

OPTICAL

OPTICAL

S/PDIF (Toslink) 入力は、最大 24 bit/192kHz の入力を受け入れます。また S/PDIF (Toslink) 出力も装備。最大 24bit/96kHz の信号を出力します。S/PDIF (Toslink) 出力については TüN ソフトウェアインターフェースにて出力レベル、イコライジングなどの設定が可能です。

OPTION

VXi-HUB

本体価格 ¥30,000 (税別)

●仕様: マルチネットワークアダプター ●最大5台の VXi を接続して制御、DRC コントローラと DSP プリセットを同期させます。





VX700/5i 本体価格 ¥255,000 (税別)

●仕様:5ch(5/3ch)DSP内蔵パワーアンプ●定格出力(MAIN):75W×4(4Ω)100W×4(2Ω)200W×2(4Ωブリッジ)●定格出力(SUB):180W×1(4Ω)240W×1(3Ω)300W×1(2Ω)●周波数特性:12Hz~24kHz(+0-1dB:MAIN)12-1kHz(+0-1dB:Sub)●S/N比:99dB以上(アナログ入力)101dB以上(デジタル入力)102dB以上(デジタル入力:SUB)●入力感度:200mV~16V●クロスオーバー:ハイパス/ローパス20Hz~20kHz(-6/-12/-18/-24/-36/-48dB/oct)●S/PDIF入力対応●ハイレベルインプット対応(別売)●サイズ(幅×奥行×高さ):250×168×54mm●推奨ヒューズ容量:60A●リモートコントローラー対応(DRC-200/ DRC-205別売)



VX1000/5i 本体価格 ¥300,000 (税別)

●仕様:5ch(5/3ch)DSP内蔵パワーアンプ●定格出力(MAIN):75W×4(4Ω)100W×4(2Ω)200W×2(4Ωブリッジ)●定格出力(SUB):400W×1(4Ω)500W×1(3Ω)600W×1(2Ω)●周波数特性:12Hz~24kHz(+0-1dB:MAIN)12-1kHz(+0-1dB:Sub)●S/N比:99dB以上(アナログ入力)100dB以上(デジタル入力)99dB以上(デジタル入力:SUB)●入力感度:200mV~16V●クロスオーバー:ハイパス/ローパス20Hz~20kHz(-6/-12/-18/-24/-36/-48dB/oct)●S/PDIF入力対応●ハイレベルインプット対応(別売)●サイズ(幅×奥行×高さ):287×168×54mm●推奨ヒューズ容量:80A●リモートコントローラー対応(DRC-200/ DRC-205別売)



VX800/8i 本体価格 ¥325,000 (税別)

●仕様:8ch(8/7/6/4ch)DSP内蔵パワーアンプ●定格出力:75W×8(4Ω)100W×8(2Ω)200W×4(4Ωブリッジ)●周波数特性:12Hz~24kHz(+0-1dB)●S/N比:99dB以上(アナログ入力)101dB以上(デジタル入力)●入力感度:200mV~16V●クロスオーバー:ハイパス/ローパス20Hz~20kHz(-6/-12/-18/-24/-36/-48dB/oct)●サイズ(幅×奥行×高さ):287×168×54mm●S/PDIF入力対応●ハイレベルインプット対応(別売)●推奨ヒューズ容量:80A●リモートコントローラー対応(DRC-200/ DRC-205別売)



VX1000/1i 本体価格 ¥250,000 (税別)

●仕様:1chDSP内蔵パワーアンプ●定格出力:600W×1(4Ω)800W×1(3Ω)1000W×1(2Ω)●周波数特性:12Hz~500Hz(+0-1dB)●S/N比:87dB以上●入力感度:200mV~16V●クロスオーバー:ハイパス20Hz~500Hz(-12dB/oct or -24dB/oct)ローパス20Hz~500Hz(-12dB/oct or -24dB/oct)●サイズ(幅×奥行×高さ):287×168×54mm●ハイレベルインプット対応(別売)●推奨ヒューズ容量:80A●リモートコントローラー対応(DRC-200/ DRC-205別売)



VX600/2i 本体価格 ¥250,000 (税別)

仕様:2ch(2/1ch)DSP内蔵パワーアンプ●定格出力:180W×2(4Ω)300W×2(2Ω)600W×1(4Ωブリッジ)●周波数特性:12Hz~24kHz(+0-1dB)●S/N比:99dB以上(アナログ入力)100dB以上(デジタル入力)●入力感度:200mV~16V●クロスオーバー:ハイパス/ローパス12Hz~24kHz(-6/-12/-18/-24/-36/-48dB/oct)●S/PDIF入力対応●ハイレベルインプット対応(別売)●サイズ(幅×奥行×高さ):250×168×54mm●推奨ヒューズ容量:50A●リモートコントローラー対応(DRC-200/ DRC-205別売)



VX600/6i 本体価格 ¥275,000 (税別)

仕様:6ch(6/3ch)DSP内蔵パワーアンプ●定格出力:75W×6(4Ω)100W×6(2Ω)300W×3(4Ωブリッジ)●周波数特性:12Hz~24kHz(+0-1dB)●S/N比:99dB以上(アナログ入力)99dB以上(デジタル入力)●入力感度:200mV~16V●クロスオーバー:ハイパス/ローパス12Hz~24kHz(-6/-12/-18/-24/-36/-48dB/oct)●S/PDIF入力対応●ハイレベルインプット対応(別売)●サイズ(幅×奥行×高さ):250×168×54mm●推奨ヒューズ容量:50A●リモートコントローラー対応(DRC-200/ DRC-205別売)



VXi-BTC 本体価格 ¥25,000 (税別)

●仕様:Bluetoothアダプター●iOS®またはAndroid®デバイスでDSPの調整する場合に必要です。



DRC-200 本体価格 ¥16,000 (税別)

●仕様:リモートコントローラー●形式:デュアルコンセントリックタイプ●対応製品:VXiシリーズ(別売)、FiX86(別売)、Twk88&TwkDB(標準装備)※取付時はダッシュボード、コンソールなどを加工する必要があります。

DRC-205 本体価格 ¥18,000 (税別)

●仕様:リモートコントローラー●形式:デュアルコンセントリックタイプ●対応製品:VXiシリーズ(別売)

※DSP機能の調整にはパソコンおよびタブレットが必要です。お求め及び取付・調整はイース・コーポレーション正規取扱店にご依頼ください。



Reference this.

C7 Speakers | **NEW** | ウルトラプレミアムコンポーネント C7 登場。

C7 コンポーネントは JL Audio の CEO 兼チーフエンジニアのルシオ・プロニ氏指揮の元、妥協のない開発がなされた最高峰のスピーカーユニット群です。ウーファーは DMA オプティマイズ・モーターシステムを搭載したアルミニウムダイキャストフレーム、

真空成形されたミネラル充填ポリプロピレンコーンを採用し、トウィーターはセラミックスコーティングされたアルミドームを採用。車内環境で最高のパフォーマンスを実現します。本製品はアメリカにて生産されます。



C7 | How we play.



C7-100ct 本体価格 ¥44,000 (税別)

●仕様：2.5cm ドームツイーター ●定格入力：100W ●公称インピーダンス：4Ω ●周波数特性：3kHz ~ 30kHz ●能率：86.5dB ●取付穴直径：43mm ●取付深さ：19mm ●ツイーターマウント：付属 (フラッシュ、サーフェス)

C7-350cm 本体価格 ¥77,000 (税別)

●仕様：9cm ミッドレンジスピーカー ●定格入力：100W ●公称インピーダンス：4Ω ●周波数特性：300Hz ~ 10kHz ●能率：86.5dB ●取付穴直径：73mm ●取付深さ：37mm ●スピーカーグリル：サイズ (幅 × 高さ) 100×15mm ※単体 (1 個) 販売となります。

C7-650cw 本体価格 ¥99,000 (税別)

●仕様：16.5cm ミッドレンジスピーカー ●定格入力：125W ●公称インピーダンス：4Ω ●周波数特性：50Hz ~ 5kHz ●能率：87dB ●取付穴直径：141mm ●取付深さ：70mm (ウーファー部) ●スピーカーグリル：サイズ (幅 × 高さ) 183×25mm ※単体 (1 個) 販売となります。

※本製品は DSP などのアクティブクロスオーバーの使用を推奨しています。取付・調整は販売店にご依頼ください。

ジェイエルオーディオ正規輸入元



YouTube

《Audio Car Gallery 特選動画集》
<http://youtube.com/user/AudioCarGallery/>



カーオーディオネット

(全国のカーオーディオショップ案内)
<http://www.car-audio.net/jp/>



facebook

《公式 facebook》
<http://facebook.com/escorp.jp>